


# CONDITIONNEUR - SOMMATEUR FREQUENCE TYPE HF 84/4



## Particularités

L'utilisation de ce conditionneur / sommateur permet de connecter deux à quatre capteurs de signal analogique d'en faire la sommation et d'obtenir un signal fréquence compatible avec les moniteurs ou les afficheurs de la gamme POWER LIMIT.



## Généralité

Circuit conditionneur / sommateur placé dans un boîtier en aluminium IP65.  
Il est pourvu de 4 entrées sur PG pour connecter les capteurs et d'une sortie également sur PG pour le signal fréquence.

## Spécifications techniques

Impédance : de 350 à 2.000 ohms  
Signal de sortie : de 0 à 10.500 hz  
Réglage du gain : incorporé  
Réglage du zéro : incorporé  
Alimentation : via moniteur **HF 80** ou afficheur **HF 87**  
Présentation : sous boîtier en aluminium  
Indice de protection: IP 65  
Entrée capteurs : 4 x PG 7  
Sortie signal : 1 x PG 7  
Section conseillée pour les câbles : 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Dimensions du boîtier

Hauteur : 175 mm  
Largeur : 80 mm  
Profondeur : 58 mm

## Equipements associés

Moniteurs : **HF 80**  
Afficheurs : **HF 87/0, HF 87/1, HF 87/2 et HF 87/3**